



בזק עסקים

AUDIO CODES הוראות תפעול למכשיר מסוג 430/440



צג המכשיר

בתחתית המסך קיימים רביעית מקשים דינאמיים המשתנים בין מצבים שונים של המכשיר

מצב המכשיר	תצוגת מקשים דינאמיים	הערות
מכשיר במנוחה	לא זמין – "נא לא להפריע" – כאשר מקש זה לחוץ, לא יקבל המכשיר שיחות*. העברה – עקוב אחרי לא נענו – יומן שיחות שלא נענו* ספר טלפונים – ספר הטלפונים של המכשיר	* במידה ומוגדר תא קולי, השיחות יועברו אליו, במידה ולא מוגדר, יישמע המתקשר צליל תפוס * ניתן לגלול למעלה ולמטה על ידי שימוש בגלגלת. * ר' ספר טלפונים
מכשיר עם קו פתוח	ביטול – סגירת הקו דף רשומות – יומני השיחות של המכשיר ספר טלפונים – ספר הטלפונים של המכשיר URL – מקש לא פעיל	
מכשיר בזמן חיוג	ביטול – סגירת הקו נקה – מחיקה של ספרה חייג – ביצוע חיוג	* במידה ונוצרת הפסקה בחיוג למשך 5 שניות, יבצע המכשיר את החיוג באופן אוטומטי גם אם לא הושלם החיוג



בזק עסקים

*ר' העברת שיחה העברת שיחה ליעד חיצוני *ר' שיחת ועידה	נתק – ניתוק השיחה ש.חדשה – העברת שיחה למספר שלא נמצא במקשי החיווי\חיוג מהיר* ועידה – יצירת שיחת ועידה* החזק – העברת השיחה למצב החזק	מכשיר בזמן שיחה
---	--	-----------------

מקשי תפעול

מקשים הנמצאים על גבי המכשיר

הערות	פעולה	מקש
	מכשיר במנוחה – שולט בעוצמת הצלצל מכשיר בשיחה – שולט בעוצמת השמע	עוצמה
	מכבה את המיקרופון של המכשיר. כתוצאה, אנו נשמע את הצד השני, בעוד הצד השני יישמע שקט מוחלט	השתק
	ניתן לחבר אוזניות "מדונה" למכשיר דרך חיבור תואם בגב המכשיר.	אוזניות
*על מנת לעבור ממצב "אפרכסת" למצב "רמקול, יש ללחוץ על מקש הרמקול ולאחר מכן להניח את אפרכסת המכשיר	הפעלת רמקול המכשיר	רמקול (SPEAKER)
סיסמא ראשונית: 0000	תיבת התא הקולי של המכשיר	VOICE MAIL
*ניתן לבצע חיפוש על ידי הקלדת שם איש הקשר במסך ספר הטלפונים באמצעות מקשי החיוג.	ספר הטלפונים של המכשיר – הוספת איש קשר 1. ספר טלפונים פרטי 2. הוספת איש קשר חדש 3. הזנת שם + מספר 4. שמור	אנשי קשר
	יומן שיחות יוצאות	חיוג חוזר
	ר' הסבר העברת שיחות	העברה
	העברת השיחה למצב המתנה	החזק



בזק עסקים

העברת שיחות ושיחות ועידה

הערות	אופן ביצוע	פעולה
	במהלך שיחה, יש להקיש על מקש החיוג המהיר, ולאחר מכן הקשה על מקש העברה	העברת שיחה ללא התייעצות למספר הנמצא במקשי החיוג המהיר
* במידה ומקבל השיחה אינו מעוניין בקבלתה, ניתן לנתקו על ידי לחיצה על מקש X ולחזור למתקשר על ידי לחיצה על מקש חידוש	במהלך שיחה, יש להקיש על מקש החיוג המהיר, ולאחר מכן להמתין למענה, לאחר המענה יש להקיש על מקש העברה	העברת שיחה עם התייעצות למספר נמצא במקשי החיוג
	במהלך שיחה, יש להקיש על מקש העברה , ולאחר מכן יש לחייג למספר הרלוונטי. לאחר שמתקבל צליל חיוג, מקישים על מקש העברה פעם נוספת	העברת שיחה ללא התייעצות למספר שלא נמצא במקשי החיוג
* במידה ומקבל השיחה אינו מעוניין בקבלתה, ניתן לנתקו על ידי לחיצה על מקש X ולחזור למתקשר על ידי לחיצה על מקש חידוש	במהלך שיחה, יש להקיש על מקש העברה , ולאחר מכן יש לחייג למספר הרלוונטי. לאחר שמתקבל מענה וניתן הסבר, מקישים על מקש העברה פעם נוספת	העברת שיחה עם התייעצות למספר שלא נמצא במקשי החיוג
* במידה ומקבל השיחה אינו מעוניין בקבלתה, ניתן לנתקו על ידי לחיצה על מקש X ולחזור למתקשר על ידי לחיצה על מקש חידוש	במהלך שיחה יש להקיש על מקש ועידה שנמצא על מסך המכשיר, לאחר מכן יש להקיש על מקש החיוג הרלוונטי. לאחר המענה ניתן לחבר את כלל המשתתפים על קשה על מקש ועידה פעם נוספת	שיחת ועידה עם מספר שנמצא במקשי החיוג
* במידה ומקבל השיחה אינו מעוניין בקבלתה, ניתן לנתקו על ידי לחיצה על	במהלך שיחה יש להקיש על מקש ועידה שנמצא על מסך המכשיר, לאחר מכן יש לחייג ליעד אותו	שיחת ועידה עם מספר שלא נמצא במקשי החיוג



בזק עסקים

מקש X ולחזור למתקשר על ידי לחיצה על מקש חידוש	רוצים להעלות לשיחת הוועידה. לאחר המענה ניתן לחבר את כלל המשתתפים על קשה על מקש ועידה פעם נוספת	
ניתוק השיחה יביא לסגירת הוועידה	בזמן השיחה יש להקיש על מקש העבר	יציאה משיחת ועידה

פונקציות נוספות

הגדרת מקשי חיוג מהיר על צג המכשיר – בכדי להגדיר יש לבצע הקשה ארוכה על המקש אותו מגדירים. במסך שנפתח יש לדפדף לאפשרות "חיוג מהיר" ולאחר מכן להקיש על מקש "בחר". יש להזין מספר טלפון ושם¹. לסיום יש להקיש על מקש "שמור".

הגדרת מקשי החיוג המהיר בצד המכשיר² – בכדי להגדיר יש להקיש על המקש הפנוי אותו מגדירים. יש להזין את מספר הטלפון, ולאחר מכן לגלול מטה אל שדה "סוג שיחה" ולשנותו כך שיציג את הכיתוב "חיוג מהיר".

¹ שפת ההזנה תהא באנגלית, ניתן לשנות באמצעות מקש A/a/1
² הגדרה ידנית תפגע בחיווי אותו מציג המכשיר על השלוחה